INFOSEC™
UPS SYSTEM

L'Énergie Sans Limite !
Safe Energy for Life !



Loisirs numériques & Autocoms

Z4 B-box 2

500/700/1000 VA

La solution tendance et fiable pour une protection professionnelle de vos équipements informatiques et de loisirs numériques contre les perturbations de l'alimentation électrique.

Une technologie avancée

Avec sa technologie Haute Fréquence contrôlée par microprocesseur, Z4 B-box 2 offre une solution simple et efficace contre les perturbations électriques critiques. Vos équipements sont alimentés normalement par le secteur et en cas de coupure ou de baisse trop importante de la tension, Z4 B-box 2 prend le relais. Pour faciliter le branchement des appareils, Z4 B-Box 2 est disponible en prises françaises, Schuko (GE) voire IEC.



Une protection fiable et complète

En cas de perturbation électrique (surtension, courtcircuit, foudre), vos appareils connectés sont protégés par votre Z4 B-box 2. En effet, grâce à ses batteries intégrées, il assure l'alimentation en cas de coupure, ce qui vous permet de poursuivre l'utilisation de vos équipements sans interruption ou de les éteindre si nécessaire. Enfin, Z4 B-box 2 protège votre « box » Internet/ADSL grâce à ses prises protégées RJ 11.

Une utilisation simple

- Interrupteur marche/arrêt unique
- Un onduleur compact et léger (< 3.1 kg) qui s'installe parfaitement dans une mini baie autocom
- Système de fixation murale
- Alarmes sonores et indicateurs visuels vous permettent de connaître immédiatement l'état de l'onduleur et vous alertent en cas de problème électrique
- Démarrage à froid en l'absence de courant
- Redémarrage automatique de l'onduleur au retour du secteur

Économies d'énergie

Ce nouvel onduleur de la famille Business Box dispose d'un chargeur plus performant que son prédécesseur permettant ainsi de réaliser des économies d'énergie.





PC & Mac



Technologie haute fréquence



3 prises secourues (FR, GE ou IEC)



Protection ligne Tél/ADSL




Autonomie jusqu'à 20 min*


**Selon le modèle et la charge connectée*

CONNECTIQUE


1. Câble d'alimentation intégré
2. Fusible
3. 3 prises françaises secourues (autonomie)
4. 3 prises Schuko (GE) secourues
5. 3 prises CEI secourues
6. Protection ligne Tél/ADSL (In/Out)
7. Câble d'alimentation IEC



Prise FR



Prise Schuko (GE)



Prise IEC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Z4 B-Box 2 - 500	Z4 B-Box 2 - 700	Z4 B-Box 2 - 1000
CARACTERISTIQUES GENERALES			
Technologie	Haute fréquence		
Forme d'onde	Pseudo sinusoïdale (contrôlée par microprocesseur)		
Puissance en VA	500 VA	700 VA	1000 VA
Facteur de puissance	0.5	0.5	0.5
Prises avec autonomie	3	3	3
Protection ligne Tél/ADSL	RJ 11 (1 IN / 1 OUT)	RJ 11 (1 IN / 1 OUT)	RJ 11 (1 IN / 1 OUT)
PROTECTION & FILTRAGE			
Protection	Surtension / Court-Circuit / Foudre / ligne Tél / ADSL		
Protection en entrée	Fusible		
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES			
Dimensions HxLxP (mm)	207 x 82,5 x 228		
Poids net kg	2.2	2.7	3.1
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EN ENTREE			
Tension	220/230/240 VAC		
Plage de tension	180-270 VAC		
Fréquence	50 Hz ou 60 Hz (auto détection)		
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EN SORTIE (MODE BATTERIE)			
Tension	220/230/240 VAC		
Régulation automatique de tension	± 10%		
Fréquence	50 Hz ou 60 Hz ± 1 Hz		
Pour modèles IEC	2 câbles IEC de sortie		
BATTERIE			
Chargeur batterie	Charge batterie automatique dès le branchement sur le secteur		
Démarrage à froid (secteur absent)	Oui	Oui	Oui
Temps de recharge	8 heures à 90% après décharge complète		
Autonomie (1 PC)	8 min.	15 min.	20 min.
Protection	Décharge profonde / Surtension chargeur		
INDICATEURS & ALARMES			
Indicateurs lumineux	2 voyants		
Alarmes	Mode batterie, batterie faible, défaut		
ENVIRONNEMENT			
Environnement idéal	0-40°C, 0-90% d'humidité relative (sans condensation)		
Niveau de bruit	< 40 dB		
NORMES			
Standard	CE RoHS		
Compatibilité Électromagnétique	EN 62040-2:2006, EN62040-2:2006, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN61000-4-2:2009, EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN61000-4-4:2012, EN61000-4-5:2014, EN 61000-2-2:2002		
Sécurité basse tension	EN 62040-1:2008 +A1: 2013		
INFORMATIONS COMMERCIALES			
Garantie	3 ans		
Assurance	Valeur illimitée		
Références - Prises FR	65275	65276	65277
Références - Prises Schuko (GE)	65278	65279	65280
Références - Prises IEC	65281	65282	65283

Z4 B-box 2

500/700/1000 VA

Connectique

- Z4 B-box 2 500/700/1000 VA : 3 prises secourues
- La gamme Z4 B-box 2 offre également grâce à ses 2 connecteurs RJ 11 une protection efficace de la ligne Tél/ADSL

Contenu du packaging

- 1 onduleur Z4 B-box 2
- 1 manuel d'utilisation
- 2 câbles IEC de sortie (modèle IEC)



Assurance

Protection du matériel connecté pour une valeur illimitée.

Si votre équipement, correctement branché, est endommagé par une surtension causée par des influences atmosphériques sur la ligne secteur, INFOSEC s'engage à remplacer votre onduleur et, à sa discrétion, après expertise, à réparer ou rembourser (à la valeur de remplacement au jour du sinistre) l'équipement connecté.

Voir conditions détaillées et procédure de souscription sur le site web (dans les 10 jours suivant l'achat).

Garantie

Garantie de 3 ans contre tout vice de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des précautions d'emploi.

Garantie à enregistrer sur le site internet dans les 10 jours suivant l'achat.

Infosec Communication
15, Rue du Moulin
44880 SAUTRON - FRANCE
Contact commercial
Tél : 02 40 76 11 77
commercial@infosec.fr

www.infosec-ups.com

PEFC 10-31-1614 / Cette entreprise a fait certifier sa chaîne de contrôle / pefc-france.org

©2017 Infosec Communication SA. Infosec UPS System est une marque déposée de Infosec Communication. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Photos non contractuelles. Spécifications susceptibles de changer sans notification préalable.
Les onduleurs appartiennent à la catégorie des équipements électriques et électroniques. En fin de vie ces produits doivent faire l'objet d'une collecte sélective et ne pas être jetés avec les ordures ménagères. 04 17 AA 80 112 19